

CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50581552 0001

Report No.: CN23GP17 001

Holder: AISWEI Technology CO., Ltd
Room 905B,
757 Mengzi Road, Huangpu District,
Shanghai
P.R. China

Product: PV-Inverter
(Grid-connected PV Inverter)

Identification: Type Designation: ASW45K-LT-G3 ASW50K-LT-G3 ASW60K-LT-G3
Serial Number : Engineering samples
Firmware version: Main DSP Software version: V610-03030-01
Slave DSP Software version: V610-60015-00
Safety package (Flash) version:
V610-11021-01
Remark(s) : Refer to test report CN23GP17 001
for details.

Tested acc. to: VDE-AR-N 4105/11.18
DIN VDE V 0124-100/06.20

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 12.04.2023

Durch die DAKKS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Certification Body

Weichun Li

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Zertifikatsnummer: A3 50581552 0001

Certificate No.:

Konformitätsnachweis

Genehmigungsinhaber: AISWEI Technology Co., Ltd.
License Holder Room 905B, 757 Mengzi Road, Huangpu District, Shanghai, P.R. China

Produkttyp: Wechselrichter
Type of product

Modell: ASW45K-LT-G3 / ASW50K-LT-G3 / ASW60K-LT-G3
Model

Firmwareversion: Main DSP Software version: V610-03030-01
Firmware version Slave DSP Software version: V610-60015-00
Safety package (Flash) version: V610-11021-01

Standard: VDE-AR-N 4105:2018-11
Standard DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06

Prüfberichtsnummer: CN23GP17 001
Report No.

Ausstellungsdatum: 12.04.2023
Date of issue

Die Konformitätsprüfung bezieht sich auf das oben genannte Produkt. Hiermit wird überprüft, ob die Probe den oben genannten Bewertungsanforderungen entspricht. Diese Überprüfung impliziert keine Beurteilung der Herstellung des Produkts und erlaubt nicht die Verwendung eines TÜV-Rheinland-Konformitätszeichens. *The verification of conformity refers to the above mentioned product. This is to verify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This verification does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.*


Weichun Li
Zertifizierungsstelle



Seite 1 von 8

Zertifikatsnummer: A3 50581552 0001

Certificate No.:

E4 Einheitszertifikat <i>E.4 Unit certificate</i>			
Genehmigungsinhaber: <i>License Holder</i>	AISWEI Technology Co., Ltd. Room 905B, 757 Mengzi Road, Huangpu District, Shanghai, P.R. China		
Typ Erzeugungseinheit: <i>Power generation unit type</i>	ASW45K-LT-G3 / ASW50K-LT-G3 / ASW60K-LT-G3		
<input checked="" type="checkbox"/> Umrichter <i>Inverter</i>	<input type="checkbox"/> Asynchrongenerator <i>Asynchronous generator</i>	<input type="checkbox"/> Synchrongenerator <i>Synchronos generator</i>	
<input type="checkbox"/> Stirlinggenerator <i>Stirling generator</i>	<input type="checkbox"/> Brennstoffzelle <i>Fuel cell</i>	<input type="checkbox"/> Andere <i>Other</i>	
Bemessungswerte: <i>Rated values</i>	Max. Wirkleistung $P_{E_{max}}$: <i>max. Active power $P_{E_{max}}$</i>	45,0 / 50,0 / 60,0	kW
	Max. Scheinleistung $S_{E_{max}}$: <i>max. Apparent powr $S_{E_{max}}$</i>	45,0 / 50,0 / 60,0	kVA
	Bemessungsspannung: <i>Rated voltage</i>	3L/N/PE 230/400	V
	Bemessungsstrom (AC) I_r <i>Rated current (AC) I_r</i>	65,2 / 72,5 / 87,0	A
	Anfangs-Kurzschlusswechselstrom I_k <i>Initial short-circuit AC current</i>	75,2 / 83,6 / 95,3	A
Netzanschlussregel: <i>Network connection rule</i>	VDE-AR-N 4105: 2018-11 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz		
Prüfanforderung: <i>Test requirement</i>	DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100): 2020-06 „Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung“ Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz		
Prüfbericht: <i>Test report</i>	CN23GP17 001		

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)
Place, date

_12.04.2023

Zertifizierungsstelle
Certification body



Seite 2 von 8

E.5 Prüfbericht „Netzrückwirkungen“ für Erzeugungseinheiten mit einem Eingangsstrom												
E.5 Test report “System reactions” for power generation units with feeding current												
Auszug aus dem Prüfbericht für Erzeugungseinheiten <i>Extract from the test report for power generation units</i>						CN23GP17 001						
“Bestimmung der elektrischen Eigenschaften” <i>“Determination of electrical properties”</i>												
Genehmigungsinhaber: <i>License Holder:</i>		AISWEI Technology Co., Ltd.										
Herstellerangaben: <i>Manufacturer's data:</i>		Anlagenart (BHKW, PV-WR) <i>Type (CHP, PV-Inverter)</i>		ASW45K-LT-G3 / ASW50K-LT-G3 / ASW60K-LT-G3								
		Maximale Wirkleistung $P_{E_{max}}$ <i>Max. Active Power $P_{E_{max}}$</i>		45,0 / 50,0 / 60,0 [kW]								
		Bemessungsspannung <i>Rating voltage</i>		3L/N/PE 230/400 [Vac]								
Messzeitraum: <i>Measuring period:</i>		vom JJJJ-MM-TT bis JJJJ-MM-TT <i>From yyyy-mm-dd to yyyy-mm-dd</i>		vom 2023-03-09 bis 2023-04-10								
Schnelle Spannungsänderungen <i>Rapid voltage changes</i>												
Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger) <i>Marking operation without default (to primary energy carrier)</i>				ki=	0,50							
Ungünstigster Fall bei Umschalten der Generatorstufen <i>Worst case at switch over of generator sections</i>				ki=	N/A							
Einschalten bei Nennbedingungen (des primärenergieträger) <i>Marking operation at reference conditions (of primary energy carrier)</i>				ki=	1,00							
Ausschalten bei Nennleistung <i>Breaking operation at nominal power</i>				ki=	1,00							
Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge <i>Worst case value of all switching operations</i>				ki _{max} =	1,00							
Flicker		Netzimpedanzwinkel Ψ_k: <i>Angle of network impedance Ψ_k:</i>		30°	50°	70°	85°					
		Anlagenflickerbeiwert C_{Ψ}: <i>Flicker coefficient of system flicker C_{Ψ}:</i>		0,60	0,90	1,05	1,20					
Beachtung: Die Prüfungen wurden auf dem Modell ASW60K-LT-G3 durchgeführt und stellen die andere Serienmodelle dar. <i>Remark: Tests were conducted on basic model of RPI Modell ASW60K-LT-G3 to represent other family models.</i>												
Beachtung: Diese Prüfungen beziehen sich lediglich auf 30°-Netzimpedanzwinkel und stellen den “Worst case” dar. <i>Remark: The tests apply to the network impedance approximately 30° to represent the “Worst case”.</i>												
Oberschwingungen <i>Harmonics</i>												
Wirkleistung P/Pn [%] <i>Active power P/Pn [%]</i>		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ordnungszahl <i>Harmonic number</i>		lv/ln [%]										
2		0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,07	0,07
3		0,04	0,17	0,21	0,20	0,17	0,22	0,25	0,28	0,29	0,30	0,26
4		0,24	0,09	0,12	0,29	0,37	0,43	0,47	0,50	0,50	0,50	0,50
5		0,40	0,31	0,28	0,30	0,32	0,36	0,39	0,43	0,48	0,49	0,48
6		0,03	0,05	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,06	0,09
7		0,15	0,25	0,12	0,11	0,09	0,09	0,10	0,10	0,09	0,13	0,27
8		0,16	0,19	0,08	0,02	0,04	0,04	0,02	0,02	0,04	0,80	0,61
9		0,13	0,07	0,10	0,07	0,13	0,11	0,11	0,12	0,11	0,10	0,03
10		0,06	0,18	0,02	0,05	0,04	0,06	0,05	0,03	0,02	0,58	0,47
11		0,08	0,07	0,09	0,05	0,04	0,03	0,02	0,03	0,05	0,10	0,20

12	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,04
13	0,07	0,07	0,06	0,07	0,04	0,02	0,01	0,02	0,03	0,06	0,07
14	0,09	0,21	0,02	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,05	0,18	0,39
15	0,07	0,03	0,08	0,02	0,08	0,10	0,10	0,07	0,06	0,09	0,03
16	0,13	0,15	0,08	0,04	0,06	0,05	0,05	0,07	0,07	0,21	0,33
17	0,38	0,22	0,23	0,38	0,28	0,19	0,11	0,11	0,14	0,21	0,85
18	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
19	0,74	0,41	0,37	0,29	0,35	0,22	0,19	0,13	0,15	0,18	0,85
20	0,07	0,14	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,15	0,07
21	0,02	0,07	0,03	0,03	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03	0,05	0,03
22	0,07	0,09	0,07	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,04	0,32	0,12
23	0,36	0,28	0,29	0,09	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07	0,13	0,62
24	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,03
25	0,32	0,21	0,27	0,05	0,12	0,16	0,14	0,16	0,15	0,06	0,35
26	0,04	0,10	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,14	0,09
27	0,01	0,04	0,02	0,03	0,02	0,01	0,03	0,03	0,04	0,06	0,06
28	0,07	0,08	0,03	0,01	0,01	0,02	0,01	0,03	0,02	0,11	0,10
29	0,22	0,25	0,16	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,28
30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02
31	0,29	0,10	0,24	0,14	0,05	0,10	0,14	0,14	0,17	0,16	0,51
32	0,06	0,12	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05	0,19
33	0,01	0,03	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,07
34	0,07	0,10	0,04	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,12	0,46
35	0,20	0,20	0,20	0,14	0,05	0,07	0,07	0,08	0,08	0,04	0,33
36	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05
37	0,21	0,07	0,21	0,14	0,03	0,06	0,08	0,10	0,11	0,23	0,27
38	0,05	0,10	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06	0,02
39	0,05	0,02	0,03	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,07
40	0,08	0,06	0,04	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,11	0,14
Beachtung:											

Zwischenharmonische <i>Interim-harmonics</i>											
Wirkleistung P/Pn [%] <i>Active power P/Pn [%]</i>	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Frequenz [Hz] <i>Frequency [Hz]</i>	Iv/In [%]										
75	0,03	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,05	0,07
125	0,10	0,09	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,06	0,08
175	0,09	0,10	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,07
225	0,06	0,07	0,06	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,05	0,07
275	0,04	0,07	0,06	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,04	0,06
325	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,04	0,05
375	0,04	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
425	0,04	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
475	0,02	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
525	0,04	0,05	0,08	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,04	0,04
575	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,04
625	0,04	0,07	0,09	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,05	0,05
675	0,04	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04
725	0,03	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
775	0,04	0,05	0,09	0,07	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
825	0,04	0,04	0,06	0,05	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
875	0,04	0,06	0,07	0,04	0,07	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
925	0,04	0,05	0,07	0,05	0,08	0,05	0,06	0,05	0,05	0,03	0,04
975	0,03	0,04	0,04	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
1025	0,03	0,04	0,04	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
1075	0,03	0,04	0,06	0,02	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
1125	0,03	0,04	0,05	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02
1175	0,03	0,05	0,05	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03
1225	0,03	0,04	0,05	0,03	0,05	0,04	0,04	0,05	0,04	0,03	0,03
1275	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
1325	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
1375	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,03	0,03
1425	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
1475	0,03	0,05	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
1525	0,03	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
1575	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
1625	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03
1675	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
1725	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1775	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
1825	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
1875	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
1925	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
1975	0,02	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,06

Beachtung:

Höhere Frequenzen <i>Higher frequencies</i>											
Wirkleistung P/Pn [%] <i>Active power P/Pn [%]</i>	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Frequenz [kHz] <i>Frequency [kHz]</i>	Iv/In [%]										
2,1	0,23	0,15	0,21	0,14	0,08	0,08	0,09	0,11	0,12	0,16	0,19
2,3	0,16	0,09	0,16	0,07	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,08	0,17
2,5	0,11	0,10	0,15	0,07	0,06	0,04	0,05	0,06	0,07	0,10	0,19
2,7	0,15	0,11	0,13	0,10	0,06	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,17
2,9	0,12	0,08	0,07	0,06	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,07	0,08
3,1	0,06	0,09	0,07	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,18
3,3	0,10	0,10	0,08	0,06	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,05	0,12
3,5	0,10	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,11
3,7	0,04	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,09
3,9	0,07	0,07	0,06	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,07
4,1	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,07
4,3	0,04	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,06
4,5	0,05	0,05	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,06
4,7	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
4,9	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
5,1	0,05	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
5,3	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
5,5	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,03
5,7	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,09	0,03
5,9	0,06	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,13	0,08
6,1	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,14	0,03
6,3	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,12	0,03
6,5	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,08	0,03
6,7	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,05	0,02
6,9	0,06	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,02
7,1	0,06	0,06	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,02
7,3	0,05	0,07	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02
7,5	0,06	0,07	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
7,7	0,06	0,12	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
7,9	0,07	0,17	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,16	0,18
8,1	0,08	0,12	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,17	0,19
8,3	0,06	0,11	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
8,5	0,06	0,15	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,11
8,7	0,05	0,09	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
8,9	0,05	0,07	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Beachtung:

Zertifikatsnummer: A3 50581552 0001

Certificate No.:

E.6 Zertifikat für den NA-Schutz <i>E.6 Certificate of NS protection</i>	
Hersteller: <i>Manufacturer</i>	AISWEI Technology Co., Ltd. Room 905B, 757 Mengzi Road, Huangpu District, Shanghai, P.R. China
Typ NA-Schutz: <i>Type of NS protection</i>	
Zentraler NA-Schutz: <i>Central NS protection</i>	<input type="checkbox"/>
Integrierter NA-Schutz: <i>Integrated NS protection</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ: <i>Assigned to power generation unit of type:</i> ASW45K-LT-G3 / ASW50K-LT-G3 / ASW60K-LT-G3
	Beachtung: Der Wechselrichter integrierten NA-Schutz, aber ein zentralen NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 bei EZA > 30kVA installieren sollen. Ein Prüfung an einzelnen zentralen NA-Schutz könnte erforderlich sein. <i>Remark: The inverters integrated NS-protection, but a central NS-protection shall be installed for PGS>30kVA per VDE-AR-N 4105.</i> <i>A test on individual central NS-protection might be necessary.</i>
Netzanschlussregel: <i>Network connection rule</i>	VDE-AR-N 4105: 2018-11 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
Prüfanforderung: <i>Test requirement</i>	DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100): 2020-06 „Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung“ Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz
Prüfbericht: <i>Test report</i>	CN23GP17 001

Ort, Datum (TT,MM,JJJJ)
Place, date

12.04.2023

Zertifizierungsstelle
Certification body



Seite 7 von 8

E,7 Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz
E,7 Requirement for the test report for the NS protection
Auszug aus dem Prüfbericht für den NA-Schutz CN23GP17 001
Extract from the test report for the NS-protection
“Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”
“Determination of electrical properties”
Prüfbericht NA-Schutz
Test report NS-Protection

Typ NA-Schutz: <i>Type of NS protection:</i>	Integrierter NA-Schutz	Weitere Herstellerangaben <i>Other manufacturer's data</i>
Software version: <i>Software Version:</i>	Main DSP Software version: V610-03030-01 Slave DSP Software version: V610-60015-00 Safety package (Flash) version: V610-11021-01	
Hersteller: <i>Manufacturer:</i>	AISWEI Technology Co., Ltd.	
Messzeitraum: <i>Measuring period:</i>	vom JJJJ-MM-TT bis JJJJ-MM-TT <i>From yyyy-mm-dd to yyyy-mm-dd</i>	vom 2023-03-09 bis 2023-04-10

Beachtung:

Schutzfunktion <i>Protection function</i>	Stirlinggeneratoren, Brennstoffzellen <i>Stirling engines, fuel cell systems</i>			Umrichter <i>Converter</i>		
	Einstellwert <i>Setting value</i>	Auslösewert <i>Tripping value</i>	Auslösewert NA Schutz* <i>Tripping time*</i>	Einstellwert <i>Setting value</i>	Auslösewert <i>Tripping value</i>	Auslösezeit NA Schutz* <i>Tripping time*</i>
Spannungssteigerungsschutz U>> <i>Voltage increase protection U >></i>	1,15 * U _n			1,25 * U _n	1,25 * U _n	< 100ms
Spannungssteigerungsschutz U> <i>Voltage increase protection U ></i>	1,1 * U _n			1,1 * U _n	1,1 * U _n	< 100ms
Spannungsrückgangsschutz U< <i>Voltage decrease protection U <</i>	0,8 * U _n			0,8 * U _n	0,8 * U _n	3000ms
Spannungsrückgangsschutz U<< <i>Voltage decrease protection U <<</i>	Entfällt <i>Not applicable</i>			0,45 * U _n	0,45 * U _n	300ms
Frequenzrückgangsschutz f< <i>Frequency decrease protection f <</i>	47,5Hz			47,5Hz	47,5Hz	< 100ms
Frequenzsteigerungsschutz f> <i>Frequency increase protection f ></i>	51,5Hz			51,5Hz	51,5Hz	< 100ms

^a Die Auslösezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslösesignal an den Kuppelschalter,
^a The tripping time comprises the period before limit violation U/f until tripping signal to interface switch,
Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum höchsten oben ermittelten Zeitwert zu addieren,
During planning of power generation system the proper time of interface switch shall be added to the highest value of time determined above,
Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200ms nicht überschreiten,
The break time (sum of tripping time NS protection plus proper time of interface switch) should not exceed 200ms,

 Bei integriertem NA-Schutz
By integrated NS Protection

Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ: <i>Assigned to PGU type:</i>	ASW45K-LT-G3 / ASW50K-LT-G3 / ASW60K-LT-G3
Typ integrierter Kuppelschalter: <i>Type of integrated interface switch:</i>	Leistungsrelais
Eigenzeit des Kuppelschalters bei integriertem NA-Schutz <i>Proper time of interface switch by integrated NS-protection</i>	< 20ms

Die Überprüfung der Gesamtwirkungskette “NA-Schutz-Kuppelschalter” führte zu einer erfolgreichen Abschaltung,
The verification of the full function chain “NS protection- Interface switch” has yield to intended disconnection,